


---


# SR10의 무전기 연결 케이블

세나 SR10을 사용하여 블루투스 기능이 없는 무전기의 송수신 음을 세나 헤드셋을 통해 듣거나 말할 수 있습니다. SR10과 호환이 가능한 무전기의 목록과 연결하는 케이블의 종류, 목록 외의 무전기에 연결할 수 있는 케이블과 핀맵을 알아봅니다.

 무전기 연결 케이블은 별도로 구매하셔야 합니다.

## 1. 호환 무전기 리스트

| 연결책 상세 | SR10 액세서리 모델명                 | 무전기 제조사                  | 호환 무전기   |
|--------|-------------------------------|--------------------------|--|
|        | SC-A0110<br>(Kenwood Twin)    | Kenwood<br>Linton        | <b>Kenwood</b> TK-2212, TK-3160, TK-3102, TK-3130, TK-220, TK-240, TK-320, TK-340, TK-340D, TK-208, TK-308, TK-430, TK-431, TK-250, TK-350, TK-353, TK-260, TK-360, TK-370, TK-248, TK-348, TK-2100<br><b>Linton</b> LT-6100Plus |
|        | SC-A0111<br>(Motorola Twin)   | Motorola                 | <b>Motorola</b> CP1300, GP300, P110, P1225, P1225LS, LTS2000, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, GP68   |
|        | SC-A0112<br>(Motorola Single) | Motorola<br>Garmin Rhino | <b>Motorola</b> T5506, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, Talkabout T270<br><b>Garmin Rhino's</b> GMRS/GPS   |
|        | SC-A0113<br>(Icom Twin)       | Icom                     | <b>Icom</b> IC-F14, IC-F3G, IC-F3GS, IC-F4GS, IC-F11, IC-F21, IC-F21S, IC-F43GS  |
|        | SC-A0114<br>(Yaesu Single)    | Yaesu                    | <b>Yaesu</b> FT-250R, VX-10, VX-110, VX-160, VX-180, VX-210, VX-210A, VX-200, VX-300, VX-400, VX-410, VX-420, VX-150, VX-2R, VX-5R, FT-50, FT-60 VXF-1, VX-146, VX-350 series, VX-351PMR   |
|        | SC-A0115<br>(Midland Twin)    | Midland                  | <b>Midland</b> GXT650, 75-822, LXT210, LXT216, LXT303, LXT305, LXT310, LXT350, LXT410, LXT420, LXT435, G225, G227, G300, GXT250, GXT325, GXT310, GXT400, GXT450, GXT550, GXT565, GXT600, GXT500                                  |
|        | SC-A0117                      |                          | <b>Midland</b> 75-822, LXT210, LXT216, LXT303, LXT305, LXT310, LXT350, LXT410, LXT420, LXT435, G225, G227, G300, GXT250.   |



(Straight Type For  
Midland Or Icom Twin)

Midland  
Icom

GXT325, GXT310, GXT400, GXT450, GXT550,  
GXT565, GXT600, GXT650, GXT500  
**Icom** IC-F3G, IC-F3GS, IC-F4GS, IC-F11, IC-F21,  
IC-F21S, IC-F43GS, IC-40S, IC-4088A, IC-T70A

## 2. 비 무전기를 위한 오픈엔드 케이블 SC-A0116

1.의 호환 무전기 목록에 없는 무전기 모델이라면 SC-A0116 오픈엔드 케이블을 직접 결선하여 사용하실 수 있습니다.  
아래의 그림으로 무전기와와의 연결을 위한 핀맵 정보를 확인하십시오.

